



ADVERTÊNCIA: Toda a instalação deve ser efetuada por um profissional qualificado.

Desconecte a unidade de qualquer fonte de alimentação antes de tentar qualquer operação em contato ou dentro da unidade e quando não estiver em uso.

Antes de conectar a unidade à fonte de alimentação, verifique se a tensão de saída atende aos requisitos técnicos da etiqueta.

Antes de iniciar a configuração inicial da sua Luminária Pix, certifique-se de que não haja danos evidentes causados pelo transporte.



SAC

(54) 3025-9300

pix@pixiluminacao.com.br

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:

IMD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - CNPJ 03.961.151/0004-47
Rodovia BR 470 Ingo Hering, 5530 - Volta Grande, Navegantes/SC
CEP 88.370.888, Origem: China


LUMINÁRIAS DE JARDIM

LINHA OUTDOOR DECORATIVO

MANUAL DE INSTALAÇÃO



1 - Desligue a rede elétrica sempre que estiver realizando a instalação ou manutenção do item.



2 - Realize a instalação elétrica da luminária junto á **Fonte 20W IP67 PIX**, considerando a quantidade máxima abaixo:

CÓDIGO	PRODUTO	QUANTIDADE	TENSÃO	POTÊNCIA
3.650.9452	LUNA	18 pçs	12V	1W
3.650.9453	FAE	36 pçs		0,5W
3.650.9454	OMBRA	3 pçs		5W

2.2 COMO REALIZAR COMPOSIÇÕES DE PEÇAS COM POTÊNCIAS DIFERENTES:


EXEMPLO: Projeto com 4x Luna 1W, 5x Fae 0,5W e 2x Ombra 5W na mesma instalação.

Cada luminária possui uma potência própria que deve ser levada em consideração para a ligação, portanto, se instalarmos duas luminárias **Luna** (1W x 4 luminárias = 4W de potência) + cinco luminárias **Fae** (0,5W x 5 luminárias = 2,5W de potência) + duas luminárias **Ombra** (5W x 2 luminárias = 10W de potência), no final **possuímos um total de 16,5W** de potência utilizada.

Usando a Fonte 20W IP67, conseguimos realizar a ligação de todas as luminárias, com sobra de potência para futuras instalações que se fizerem necessárias.

A potência máxima da fonte, considerando a folga obrigatória de 10%, deve ser de **18W**

3 - Após definir a quantidade de luminárias equivalentes á fonte, realize as conexões elétricas seguindo ordem abaixo. (Atenção às ligações positivas e negativas).



4 - Fixe o produto utilizando a flecha no local desejado e rosqueie a luminária até ficar firme.

Utilize a **Haste Extensora PIX** para um alongamento de até 120cm

5 - Ligue a rede elétrica.

